

Přehled



- PROBUDIT OBRAZOVKU**
Dvoji poklepání na displej.
ZeCircle² se vypne jakmile se přístroj přestane používat.
- OPUSTIT NABÍDKU**
Dvoji poklepání na displej.
- POHYB MEZI OBRAZOVKAMI**
Přejeďte po displeji vpravo nebo vlevo.

i Aby ZeCircle² přesně reagoval na dotyk, doporučujeme používat prst, nikoli nehet.

3

2. SPÁROVÁNÍ

Při prvním použití ZeCircle², budete vyzváni k nastavení ZeCircle² pomocí mobilního zařízení.

Získejte aplikaci ZeCircle²

Chcete-li nastavit své ZeCircle² pomocí mobilního zařízení, musíte si nejprve stáhnout ZeCircle² aplikaci. Vyhledejte ZeCircle² aplikaci v obchode App, Google Play nebo Windows Phone, stáhněte a nainstalujte ji ve vašem mobilním zařízení.



Systémové požadavky

iOS	Android	Windows Phone 8.1+
iOS zařízení 8+ s Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4S, 5, 5c, 5S, 6, 6 Plus, 7 a novější, iPad (3., 4. a 5thgen) iPad Mini, iPod touch (5thgen)	Vyberte Android 4.3+ zařízení, která podporují Bluetooth 4.0 BLE	Vyberte Windows Phone 8.1+, že podpora Bluetooth 4.0 BLE

i Navštivte www.mykronoz.com a získejte nejnovější seznam kompatibility.

3. PENĚŽENKA

Chcete-li začít používat MyKronoz Pay bezkontaktní platební službu, která je přístupná v aplikaci ZeCircle² stiskněte kartu peněženku. Zaregistrujte se, pokud jste nový člen, vyberte plán a postupujte podle pokynů na displeji, nastavte peněženku a způsoby platby dle vlastního výběru (MasterCard, Visa, Amex, PayPal).

Chcete-li rychlou a bezpečnou platbu, stiskněte bezkontaktní platební ikonu a přiložte vaše hodinky co nejlíže k platebnímu terminálu. Bezkontaktní platební limity se mohou lišit v závislosti na místních předpisech.

i MyKronoz Pay dosud nemusí být k dispozici ve vaší zemi, více informací naleznete na: www.mykronoz.com/mykronoz-pay/

7

1. NABÍJENÍ



- Nabíjejte ZeCircle² po dobu dvou hodin před prvním použitím.
- Položte ZeCircle² na magnetický nabíjecí dok.
 - Ujistěte se, že kolik na nabíjecím doku je správně usazen na nabíjecích svorkách na zadní straně hodinek ZeCircle².
 - Zapojte malý konec dodaného USB kabelu do nabíjecího doku USB portu.
 - Zapojte velký konec kabelu USB do zdroje energie.
 - Indikátor baterie zobrazuje indikaci nabíjení - nabíjení probíhá. Jakmile jsou ZeCircle² nabitě, indikátor stavu baterie bude plný.

i Plně nabití trvá 1:30 hod. Pokud bude baterie téměř vybitá, objeví se indikátor baterie.

4

- Zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení.
- Otevřete ZeCircle² aplikaci v mobilním zařízení. Zaregistrujte se, pokud jste novým členem nebo se přihlaste stávajícím účtem. Po zadání osobních údajů, klepněte na nastavit.
- Ujistěte se, že ZeCircle² je v blízkosti telefonu a vyberte ZeCircle² v seznamu nabízených přístrojů.
- Obdržíte žádost o spárování na svém mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka spárovat je přijmete.
- Poté se objeví žádost o spárování se na displeji ZeCircle² Klepněte na ZeCircle² pro akceptování spárování
- Když je ZeCircle² úspěšně spárované, budete upozorněni na ZeCircle² na obrazovce vašeho mobilního zařízení.

i Pokud se spárování nezdařilo, opakujte stejné kroky. Spárování je proces jednorázový. Pokud chcete ZeCircle² spárovat s jiným účtem, musíte nejprve zrušit spárování od stávajícího. Otevřete ZeCircle² Aplikaci, přejděte do Nastavení> Připojení ZeCircle²> Zrušit spárování ZeCircle². Klepněte na ZeCircle² spárovat nový přístroj.

6

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	254*34,5*11,2 mm
Min	142 mm
Max	195 mm
Hmotnost	21 gr
Bluetooth	4.0 BLE
NFC	
Typ baterie	Li-ion 70mAh
Pohotovostní režim	až 5 dní
Doba nabíjení	1 až 2 hodiny
Paměť	5 dní aktivit
Displej	TFT Barevný dotykový displej 0,96" / 240 * 198 px
Senzor	3-axis accelerometer
Provozní teplota	-20°C až +40°C
Voděodolnost	IP67
Mezinárodní záruka	1 rok
Bezkontaktní platební služby jsou podporovány Mastercard	

8

Přehled



- PROBUDIT OBRAZOVKU**
Dvoji poklepání na displej.
ZeCircle² se vypne jakmile se přístroj přestane používat.
- OPUSTIT NABÍDKU**
Dvoji poklepání na displej.
- POHYB MEZI OBRAZOVKAMI**
Přejeďte po displeji vpravo nebo vlevo.

i Aby ZeCircle² přesně reagoval na dotyk, doporučujeme používat prst, nikoli nehet.

3

2. SPÁROVÁNÍ

Při prvním použití ZeCircle², budete vyzváni k nastavení ZeCircle² pomocí mobilního zařízení.

Získejte aplikaci ZeCircle²

Chcete-li nastavit své ZeCircle² pomocí mobilního zařízení, musíte si nejprve stáhnout ZeCircle² aplikaci. Vyhledejte ZeCircle² aplikaci v obchode App, Google Play nebo Windows Phone, stáhněte a nainstalujte ji ve vašem mobilním zařízení.



Systémové požadavky

iOS	Android	Windows Phone 8.1+
iOS zařízení 8+ s Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4S, 5, 5c, 5S, 6, 6 Plus, 7 a novější, iPad (3., 4. a 5thgen) iPad Mini, iPod touch (5thgen)	Vyberte Android 4.3+ zařízení, která podporují Bluetooth 4.0 BLE	Vyberte Windows Phone 8.1+, že podpora Bluetooth 4.0 BLE

i Navštivte www.mykronoz.com a získejte nejnovější seznam kompatibility.

5

3. PENĚŽENKA

Chcete-li začít používat MyKronoz Pay bezkontaktní platební službu, která je přístupná v aplikaci ZeCircle² stiskněte kartu peněženku. Zaregistrujte se, pokud jste nový člen, vyberte plán a postupujte podle pokynů na displeji, nastavte peněženku a způsoby platby dle vlastního výběru (MasterCard, Visa, Amex, PayPal).

Chcete-li rychlou a bezpečnou platbu, stiskněte bezkontaktní platební ikonu a přiložte vaše hodinky co nejlíže k platebnímu terminálu. Bezkontaktní platební limity se mohou lišit v závislosti na místních předpisech.

i MyKronoz Pay dosud nemusí být k dispozici ve vaší zemi, více informací naleznete na: www.mykronoz.com/mykronoz-pay/

7

1. NABÍJENÍ



- Nabíjejte ZeCircle² po dobu dvou hodin před prvním použitím.
- Položte ZeCircle² na magnetický nabíjecí dok.
 - Ujistěte se, že kolik na nabíjecím doku je správně usazen na nabíjecích svorkách na zadní straně hodinek ZeCircle².
 - Zapojte malý konec dodaného USB kabelu do nabíjecího doku USB portu.
 - Zapojte velký konec kabelu USB do zdroje energie.
 - Indikátor baterie zobrazuje indikaci nabíjení - nabíjení probíhá. Jakmile jsou ZeCircle² nabitě, indikátor stavu baterie bude plný.

i Plně nabití trvá 1:30 hod. Pokud bude baterie téměř vybitá, objeví se indikátor baterie.

4

- Zapněte Bluetooth na vašem mobilním zařízení.
- Otevřete ZeCircle² aplikaci v mobilním zařízení. Zaregistrujte se, pokud jste novým členem nebo se přihlaste stávajícím účtem. Po zadání osobních údajů, klepněte na nastavit.
- Ujistěte se, že ZeCircle² je v blízkosti telefonu a vyberte ZeCircle² v seznamu nabízených přístrojů.
- Obdržíte žádost o spárování na svém mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka spárovat je přijmete.
- Poté se objeví žádost o spárování se na displeji ZeCircle² Klepněte na ZeCircle² pro akceptování spárování
- Když je ZeCircle² úspěšně spárované, budete upozorněni na ZeCircle² na obrazovce vašeho mobilního zařízení.

i Pokud se spárování nezdařilo, opakujte stejné kroky. Spárování je proces jednorázový. Pokud chcete ZeCircle² spárovat s jiným účtem, musíte nejprve zrušit spárování od stávajícího. Otevřete ZeCircle² Aplikaci, přejděte do Nastavení> Připojení ZeCircle²> Zrušit spárování ZeCircle². Klepněte na ZeCircle² spárovat nový přístroj.

6

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	254*34,5*11,2 mm
Min	142 mm
Max	195 mm
Hmotnost	21 gr
Bluetooth	4.0 BLE
NFC	
Typ baterie	Li-ion 70mAh
Pohotovostní režim	až 5 dní
Doba nabíjení	1 až 2 hodiny
Paměť	5 dní aktivit
Displej	TFT Barevný dotykový displej 0,96" / 240 * 198 px
Senzor	3-axis accelerometer
Provozní teplota	-20°C až +40°C
Voděodolnost	IP67
Mezinárodní záruka	1 rok
Bezkontaktní platební služby jsou podporovány Mastercard	

8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

ZeCircle[®] má jednu vestavěnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

Tento přístroj není vodotěsný, přístroj nenechávejte poblíž všech zdrojů tepla nebo vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti dřezu nebo dalších vlhkých prostor. Nepotápějte výrobek do jakékoli kapaliny. Nepotápějte výrobek do slané vody. Nenoste tento přístroj na plavání. Nepoužívejte přístroj pod vodou.

Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.

Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, písku nebo přímému slunci po delší dobu.

Neotevírejte, nedrčte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a uniku kapaliny z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeCircle[®] pokud je baterie plně nabitá.

ZeCircle[®] a nabíjecí dok obsahují silné magnety, které by mohly ovlivnit činnost kardiostimulátorů, kreditních karet, hodinek a jiných předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný elektronický lékařský přístroj, poraďte se svým lékařem, než začnete přístroj ZeCircle[®] používat.

Tento produkt není lékařská zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

Tento produkt je v souladu s krytím IP67. To znamená, že výrobek je chráněn proti vniknutí prachu a proti vniknutí vody do 1 metru ponoření (voda z kohoutku při pokojové teplotě, po dobu maximálně 30 minut).

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

Vyhnete se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince. Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólu baterie. Zkrat může způsobit poškození baterie.

Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použití baterie likvidujte v souladu s předpisy. Nevyhazujte je do domovního odpadu.

Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

KRONOZ LLC nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

10

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že zařízení MyKronoz ZeCircle[®] je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.). Kompletní text Prohlášení o shodě na vyžádání: info@setos.cz.

1.2 Způsob likvidace (Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

Ekologická likvidace Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 185/2001 Sb.

© 2016 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

ZeCircle[®] má jednu vestavěnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

Tento přístroj není vodotěsný, přístroj nenechávejte poblíž všech zdrojů tepla nebo vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti dřezu nebo dalších vlhkých prostor. Nepotápějte výrobek do jakékoli kapaliny. Nepotápějte výrobek do slané vody. Nenoste tento přístroj na plavání. Nepoužívejte přístroj pod vodou.

Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.

Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, písku nebo přímému slunci po delší dobu.

Neotevírejte, nedrčte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a uniku kapaliny z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

9

VAROVÁNÍ

Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeCircle[®] pokud je baterie plně nabitá.

ZeCircle[®] a nabíjecí dok obsahují silné magnety, které by mohly ovlivnit činnost kardiostimulátorů, kreditních karet, hodinek a jiných předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný elektronický lékařský přístroj, poraďte se svým lékařem, než začnete přístroj ZeCircle[®] používat.

Tento produkt není lékařská zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

Tento produkt je v souladu s krytím IP67. To znamená, že výrobek je chráněn proti vniknutí prachu a proti vniknutí vody do 1 metru ponoření (voda z kohoutku při pokojové teplotě, po dobu maximálně 30 minut).

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

11

Vyhnete se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince. Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólu baterie. Zkrat může způsobit poškození baterie.

Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použití baterie likvidujte v souladu s předpisy. Nevyhazujte je do domovního odpadu.

Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

KRONOZ LLC nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

10

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že zařízení MyKronoz ZeCircle[®] je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.). Kompletní text Prohlášení o shodě na vyžádání: info@setos.cz.

1.2 Způsob likvidace (Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

Ekologická likvidace Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 185/2001 Sb.

© 2016 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



12